

# Scanner Compacto com Conexão Wi-Fi

ADS-1250W



## Leve o Scanner com você e digitalize onde for mais conveniente.

O tamanho compacto e as aplicações simples de fluxo de trabalho do ADS-1250W, combinados com sua rápida velocidade de digitalização e recursos de otimização de imagem, o tornam perfeito para a casa ou para um pequeno escritório.

- Digitaliza um lado ou ambos os lados de documentos coloridos ou em preto e branco, em uma única passada e com velocidade de até 25 ppm.<sup>1</sup>
- Design compacto e alimentação através da conexão USB 3.0 a um notebook ou PC o tornam altamente portátil para profissionais em trânsito.
- Digitalize documentos, recibos e fotos de até 86,4 cm de comprimento facilmente através do alimentador automático de documentos com capacidade de até 20 folhas.
- Digitalização sem fio diretamente para PC e dispositivos móveis<sup>3</sup>, e mais, interface USB 3.0 para conexões locais.
- Suporte à digitalização para múltiplos destinos, incluindo Arquivo<sup>2</sup>, OCR<sup>2</sup>, E-mail, Dispositivos Móveis<sup>3</sup>, Serviços em Nuvem<sup>4</sup> e muito mais para ajudar a otimizar seus processos de negócios.
- Digitalize para dispositivos móveis<sup>3</sup> compatíveis usando o app gratuito Brother iPrint&Scan.
- Entrada de cartão exclusivo torna rápida e fácil a digitalização de cartões de visita plásticos e/ou de papel.

1. Velocidade de digitalização colorida ou monocromática, tamanho carta a 300 dpi.  
2. Quando conectado a um PC com software apropriado instalado.

3. Requer conexão a uma rede sem fio.  
4. Requer conexão com a internet e conta com o serviço de nuvem desejado.

## Especificações:

<b>Tipo de Scanner</b>	CIS (sensor de imagem por contato) duplo
<b>Interfaces Padrão</b>	Wireless 802.11 b/g/n, Micro USB 3.0
<b>Velocidade de Digitalização Simplex (apenas um lado) <sup>1</sup></b>	Até 25 ppm (em cores e monocromático)
<b>Velocidade de Digitalização Duplex (frente e verso) <sup>1</sup></b>	Até 50 ipm (em cores e monocromático)
<b>Capacidade de Entrada de Papel (ADF)</b>	Até 20 folhas
<b>Tamanho do Documento (máx.)</b>	21,6 (L) x 86,4 (C) cm
<b>Tamanho do Documento (mín.)</b>	5,1 (L) x 7,0 (C) cm
<b>Gramatura</b>	51.8 até 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Display</b>	Não
<b>Resolução do Scanner (máx.)</b>	Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
<b>Profundidade de Cor (bit)</b>	48 bits (entrada) / 24 bits (saída)
<b>Profundidade de Tons de Cinza (bit)</b>	256 níveis
<b>Opções de Digitalização</b>	Arquivo <sup>2</sup> , Imagem <sup>2</sup> , OCR <sup>2</sup> , E-mail, Dispositivos Móveis <sup>3</sup> e Unidade de memória flash USB
<b>Sistemas Operacionais Compatíveis</b>	Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7(SP1) Mac® OS X v10.11.6, 10.12.x, 10.3.x Linux
<b>Compatibilidade com Dispositivos Móveis <sup>3</sup></b>	Brother iPrint&Scan
<b>Interface USB Direta</b>	Sim
<b>Compatibilidade de Driver</b>	TWAIN, WIA, ICA, SANE
<b>Ciclo de Trabalho Diário <sup>5</sup></b>	Até 1000 digitalizações/dia
<b>Fonte de Alimentação</b>	110-120 V CA (corrente alternada)
<b>Consumo de Energia</b>	Aprox. 9 W (Digitalizando) Aprox. 4,2 W (Modo Pronto) Aprox. 1,4 W (Modo Sleep)
<b>Certificação ENERGY STAR®</b>	Sim
<b>Software Incluso <sup>4</sup></b>	Power PDF, Nuance® PaperPort® 14 SE, Brother iPrint&Scan
<b>Garantia</b>	1 ano de garantia limitada

## Suprimentos & Acessórios\*:

<b>PUR-2001C*</b>	Rolo de Tração (aprox. 100.000 digitalizações) ♦
<b>SP-2001C*</b>	Lâmina Separadora (aprox. 10.000 digitalizações) ♦

## Conteúdo da Caixa:

Scanner ADS-1250W Brother

Adaptador CA

Guia de Configuração Rápida

Cerçaficado de Garançã

Folha de Registro do Produto



Suporte por telefone ou por chat – suporte durante toda a vida útil de seu equipamento. Na Brother, queremos garantir que sua experiência conosco seja excepcional. Visite-nos em [www.brother.com.br](http://www.brother.com.br), onde você pode fazer o download dos drivers e softwares mais recentes dos produtos, ver os manuais dos produtos, saber como aproveitar ao máximo seu produto com vídeos explicativos e encontrar respostas para as perguntas mais frequentes.



### Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

\* Devem ser adquiridos separadamente.

♦ Rendimento aproximado de páginas. Pode variar conforme o uso.

<sup>1</sup> Velocidade de digitalização colorida ou monocromática, tamanho carta a 300 dpi.

<sup>2</sup> Quando conectado a um PC com software apropriado instalado.

<sup>3</sup> Requer conexão a uma rede sem fio.

<sup>4</sup> Estes recursos dependem de driver e software baixados. Programas de gerenciamento de documentos podem ser baixados separadamente no site do fabricante. Requer conexão com a internet. Consulte o Guia do Usuário para mais informações.

<sup>5</sup> O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos similares da Brother.

Para obter vida útil máxima, é melhor escolher um scanner cujo ciclo de trabalho diário exceda suas necessidades.